SE

Batteripaket LINAK BA002 (artikelnr: 16-000640)

Produktbeskrivning

LINAK BA002 är ett kompakt, laddningsbart litiumjonbatteri för elektriskt justerbara reclinerfåtöljer, fåtöljer och soffor med ett LINAK HOMELINE-system. Batteriet gör att du kan placera möbeln fritt i rummet utan fast sladd till ett vägguttag. Det ger ett prydligt intryck och tar bort risken att snubbla på en sladd. Möbeln kan användas medan batteriet laddas. Batteriet har ett inbyggt djupt viloläge som skyddar det under transport och förvaring, inbyggt skydd mot överhettning och överström samt ett trestegs ljudlarm som talar om när batteriet håller på att ta slut. Batteriet är konstruerat i Danmark av LINAK och är avsett för inomhusbruk på torra platser.

Tekniska data

Modell:	BA002 (artikelnummer BA002100)
Batterityp:	litiumjon (Li-ion)
Nominell spänning:	14,4 V
Kapacitet:	2,5 Ah, 36 Wh
Utgång:	29 V DC, max 6 A
Laddningsingång:	18–32 V DC, max 1,3 A
Manövercykler per laddning:	upp till 100
Drifttemperatur:	5–40 °C
Förvaringstemperatur:	0–45 °C
Mått:	162 × 84,4 × 39 mm
Vikt:	550 g
Skydd:	termiskt brytarskydd, överströmsskydd
Indikering av lågt batteri:	trestegs ljudlarm
Testat enligt:	EN 62133-2 (batterisäkerhet), UL 1642 (litiumceller), UN 38.3 (transport av litiumbatterier)

Laddning

Ladda batteriet med det nätaggregat som medföljde din möbel. Använd inget annat nätaggregat.

Batteriet laddas via möbelns laddningspunkt.

Möbeln kan användas medan batteriet laddas.

Batteriet ger ett kort surr när laddningen startar.

Laddningen startar inte om batterinivån är över 80 %. Det är normalt.

Batteriet levereras i djupt viloläge.
Anslut laddaren för att väcka det före första användning.

Om batteriet har förvarats ska det laddas senast efter 3 månader.

Ladda batteriet vid 5–40 °C.



Djupt viloläge

Det djupa viloläget skyddar batteriet från att laddas ur helt under förvaring och transport.

Batteriet går in i djupt viloläge om möbeln inte har använts på 40 dagar eller om batterinivån når 0 %. Om batteriet kopplas bort från möbeln går det in i djupt viloläge efter cirka 1 timme, om inte en laddare är ansluten.

Anslut laddaren för att väcka batteriet.

Om möbeln inte reagerar, anslut laddaren. Batteriet kan vara i djupt viloläge.

Parkoppla handkontrollen

Innan du kan använda möbeln måste handkontrollen parkopplas med systemet.

När systemet ansluts till ström går det automatiskt in i parkopplingsläge i tre minuter.

Tryck samtidigt på de två övre knapparna på handkontrollen. På handkontroll BP11 trycker du på knappen “upp” och knappen “ned”.

Batteriet ger ett kort surr när handkontrollen är parkopplad.

Parkopplingsläget upphör när den parkopplade handkontrollen skickar sitt första kommando.

Om du behöver parkoppla igen, koppla bort strömkabeln, vänta 10 sekunder och anslut den igen. Systemet går då in i parkopplingsläge i ytterligare tre minuter.

Du behöver inte initiera systemet när du installerar det första gången. Du behöver bara ansluta det och parkoppla handkontrollen.

Handkontrollen sitter i en magnethållare på möbeln. Du kan lyfta ut den och använda den som fjärrkontroll.

Ljudsignaler

Signal	Betydelse
Ett långt surr	Batterinivå under 5 %. Ladda batteriet före användning.
Tre korta surr	Lågt batteri. Cirka 5 manövercykler återstår.
Ett kort surr	Laddningen har startat, eller handkontrollen eller appen har parkopplats.

Batteriet surrar bara när möbeln används. Vid en batterinivå under 5 % ljuder larmet varje gång möbeln används. 1 % av batterikapaciteten motsvarar ungefär en manövercykel för möbler med två ställdon.

Användning och underhåll

Använd batteriet endast inomhus på torra platser, vid 5–40 °C.

Täck inte över batteriet och packa inte in det i värmeisolerande material. Lämna minst 20 mm fritt utrymme runt det så att det kan avge värme.

Torka bort damm och smuts på utsidan med en torr eller lätt fuktad trasa. Använd inte starkt alkaliska eller sura rengöringsmedel (pH måste vara 6–8).

Kontrollera då och då att anslutningar, kablar och kontakter inte är skadade.

Koppla bort nätaggregatet från elnätet innan du rengör, servar eller flyttar möbeln.

Säkerhet

Läs alla anvisningar före användning och spara dem för framtida bruk.

Använd inte batteriet, nätaggregatet eller kablarna om de är synligt skadade.

Öppna inte batteriet. Reparationer får endast utföras av ett auktoriserat LINAK-servicecenter.

Överbelasta inte möbeln och stå inte på den när den rör sig.

Se till att inget och ingen är i vägen för möbelns rörliga delar, så att fingrar eller armar inte kommer i kläm. Se till att kablar inte kläms.

Nätaggregatet får inte packas in i värmeisolerande material. Om nätaggregatet låter konstigt eller luktar ska det omedelbart kopplas bort från elnätet.

Möbeln får användas av barn från 8 år och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet, om de har tillsyn eller har fått instruktioner om säker användning och förstår riskerna. Barn får inte leka med möbeln. Barn får inte rengöra eller underhålla den utan tillsyn.

Litiumjonbatterier medför en mycket liten risk att en cell överhettas, vilket kan leda till en liten brand och rökutveckling.

Om din möbel har en BP10-handkontroll eller en CP003-laddningspunkt innehåller dessa en magnet som kan påverka medicinsk utrustning såsom pacemakers. Håll säkert avstånd om det krävs enligt anvisningarna för din medicinska utrustning.

Om batteriet ska skickas måste det förpackas och transporteras enligt gällande regler. Fråga din transportör. Batterier som är laddade över 30 % får inte skickas med flyg.

Om batteriet läcker

Ta omedelbart bort ett läckande batteri från möbeln. Använd plasthandskar när du hanterar det. Innehållet kan orsaka kemiska brännskador och irritation i luftvägarna. Om du har exponerats för innehållet ska du tvätta dig med tvål och vatten och söka läkarvård om irritationen kvarstår. Vid ögonkontakt ska ögonen sköljas med vatten i 15 minuter och läkarvård sökas.



Avfallshantering

Släng inte batteriet bland hushållsavfallet eller i naturen.
Lämna begagnade eller läckande batterier på en återvinningscentral
eller i en butik som tar emot batterier.

Märkning:

CE, FCC, IC

Tillverkare:

LINAK A/S, Smedevænget 8, DK-6430 Nordborg, Danmark. Tillverkat av Greenway för LINAK. Tillverkat i Kina.