NL

Accupack LINAK BA002 (artikelnr.: 16-000640)

Productbeschrijving

De LINAK BA002 is een compact, oplaadbaar lithium-ion-accupack voor elektrisch verstelbare relaxfauteuils, fauteuils en banken met een LINAK HOMELINE-systeem. Met de accu kunt u uw meubel vrij in de kamer plaatsen zonder vast snoer naar een stopcontact. Dat zorgt voor een nette uitstraling en neemt het risico weg dat u over een snoer struikelt. Het meubel kan worden gebruikt terwijl de accu wordt opgeladen. De accu heeft een ingebouwde diepe slaapstand die hem beschermt tijdens transport en opslag, een ingebouwde beveiliging tegen oververhitting en overstroom, en een driestaps hoorbaar alarm dat aangeeft wanneer de accu bijna leeg is. De accu is in Denemarken ontworpen door LINAK en is bedoeld voor gebruik binnenshuis op droge plaatsen.

Technische gegevens

Model:	BA002 (artikelnummer BA002100)
Accutype:	lithium-ion (Li-ion)
Nominale spanning:	14,4 V
Capaciteit:	2,5 Ah, 36 Wh
Uitgang:	29 V DC, max. 6 A
Laadingang:	18-32 V DC, max. 1,3 A
Bedieningscycli per lading:	tot 100
Bedrijfstemperatuur:	5-40 °C
Opslagtemperatuur:	0-45 °C
Afmetingen:	162 × 84,4 × 39 mm
Gewicht:	550 g
Beveiliging:	thermische schakelaar, overstroombeveiliging
Indicatie lege accu:	driestaps hoorbaar alarm
Getest volgens:	EN 62133-2 (accuveiligheid), UL 1642 (lithiumcellen), UN 38.3 (transport van lithiumbatterijen)

Opladen

Laad de accu op met de voeding die bij uw meubel is geleverd. Gebruik geen andere voeding.

De accu wordt opgeladen via het laadpunt van het meubel.

Het meubel kan worden gebruikt terwijl de accu wordt opgeladen.

De accu laat één korte zoemtoon horen wanneer het opladen begint.

Het opladen start niet als het accuniveau hoger is dan 80 %. Dat is normaal.

De accu wordt geleverd in diepe slaapstand.
Sluit de lader aan om hem vóór het eerste gebruik te activeren.

Als de accu is opgeslagen,
laad hem dan uiterlijk na 3 maanden op.

Laad de accu op bij 5-40 °C.



Diepe slaapstand

De diepe slaapstand beschermt de accu tegen volledige ontlading tijdens opslag en transport.

De accu gaat in diepe slaapstand als het meubel 40 dagen niet is gebruikt of als het accuniveau 0 % bereikt. Als de accu van het meubel wordt losgekoppeld, gaat hij na ongeveer 1 uur in diepe slaapstand, tenzij er een lader is aangesloten.

Sluit de lader aan om de accu te activeren.

Als het meubel niet reageert, sluit dan de lader aan. De accu kan in diepe slaapstand staan.

De handbediening koppelen

Voordat u het meubel kunt bedienen, moet de handbediening aan het systeem worden gekoppeld.

Wanneer het systeem op de stroom wordt aangesloten, gaat het automatisch drie minuten in koppelmodus.

Druk tegelijkertijd op de twee bovenste knoppen van de handbediening. Bij handbediening BP11 drukt u op de knop “omhoog” en de knop “omlaag”.

De accu laat één korte zoemtoon horen wanneer de handbediening is gekoppeld.

De koppelmodus eindigt zodra de gekoppelde handbediening zijn eerste commando verstuurt.

Als u opnieuw moet koppelen, haal dan de stroomkabel eruit, wacht 10 seconden en sluit hem weer aan. Het systeem gaat dan opnieuw drie minuten in koppelmodus.

U hoeft het systeem bij de eerste installatie niet te initialiseren. U hoeft het alleen aan te sluiten en de handbediening te koppelen.

De handbediening zit in een magnetische houder op het meubel. U kunt hem eruit halen en als afstandsbediening gebruiken.

Geluidssignalen

Signaal	Betekenis
Eén lange zoemtoon	Accuniveau lager dan 5 %. Laad de accu op vóór gebruik.
Drie korte zoemtonen	Accu bijna leeg. Nog ca. 5 bedieningscycli resterend.
Eén korte zoemtoon	Het opladen is gestart, of de handbediening of app is gekoppeld.

De accu zoemt alleen wanneer het meubel in gebruik is. Bij een accuniveau lager dan 5 % klinkt het alarm elke keer dat het meubel wordt bediend. 1 % van de accucapaciteit komt bij meubels met twee actuatoren overeen met ongeveer één bedieningscyclus.

Gebruik en onderhoud

Gebruik de accu alleen binnenshuis op droge plaatsen, bij 5-40 °C.

Dek de accu niet af en verpak hem niet in warmte-isolerend materiaal. Laat minstens 20 mm vrije ruimte rond de accu, zodat hij warmte kan afgeven.

Verwijder stof en vuil aan de buitenkant met een droge of licht vochtige doek. Gebruik geen sterk alkalische of zure reinigingsmiddelen (de pH moet 6-8 zijn).

Controleer aansluitingen, kabels en stekkers af en toe op beschadigingen.

Haal de voeding uit het stopcontact voordat u het meubel reinigt, onderhoudt of verplaatst.

Veiligheid

Lees alle instructies vóór gebruik en bewaar ze voor later.

Gebruik de accu, de voeding of de kabels niet als ze zichtbaar beschadigd zijn.

Open de accu niet. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door een erkend LINAK-servicecentrum.

Overbelast het meubel niet en ga er niet op staan terwijl het beweegt.

Zorg ervoor dat niets en niemand in de weg zit van de bewegende delen van het meubel, om beknelling van vingers of armen te voorkomen. Let erop dat kabels niet bekneld raken.

De voeding mag niet in warmte-isolerend materiaal worden verpakt. Als de voeding ongewone geluiden maakt of een ongewone geur afgeeft, haal hem dan onmiddellijk uit het stopcontact.

Het meubel mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met weinig ervaring, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over veilig gebruik en de risico's begrijpen. Kinderen mogen niet met het meubel spelen. Kinderen mogen het niet zonder toezicht reinigen of onderhouden.

Bij lithium-ion-accu's bestaat een zeer klein risico dat een cel oververhit raakt, wat kan leiden tot een kleine brand en rookontwikkeling.

Als uw meubel een handbediening BP10 of een laadpunt CP003 heeft, bevatten deze een magneet die medische apparaten zoals pacemakers kan beïnvloeden. Houd een veilige afstand aan als dat in de instructies van uw medische apparaat staat.

Als de accu moet worden verzonden, moet hij worden verpakt en vervoerd volgens de geldende regels. Vraag het uw vervoerder. Accu's met een lading boven 30 % mogen niet per vliegtuig worden verzonden.

Als de accu lekt

Verwijder een lekkende accu onmiddellijk uit het meubel. Draag plastic handschoenen wanneer u hem hanteert. De inhoud kan chemische brandwonden en irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Als u met de inhoud in aanraking bent gekomen, was dan met water en zeep en raadpleeg een arts als de irritatie aanhoudt. Bij oogcontact spoelt u de ogen 15 minuten met water en raadpleegt u een arts.



Afvoer

Gooi de accu niet bij het huishoudelijk afval of in de natuur. Breng gebruikte of lekkende accu's naar een recyclepunt of een winkel die batterijen inneemt.

Markeringen:

CE, FCC, IC

Fabrikant:

LINAK A/S, Smedevænget 8, DK-6430 Nordborg, Denemarken. Geproduceerd door Greenway voor LINAK. Gemaakt in China.