NO

Batteripakke LINAK BA002 (varenr.: 16-000640)

Produktbeskrivelse

LINAK BA002 er en kompakt, oppladbar litiumion-batteripakke for elektrisk justerbare recliner-stoler, lenestoler og sofaer med et LINAK HOMELINE-system. Batteriet gjør at du kan plassere møbelet fritt i rommet uten fast ledning til en stikkontakt. Det gir et ryddig uttrykk og fjerner risikoen for å snuble i en ledning. Møbelet kan brukes mens batteriet lades. Batteriet har en innebygd dyp hvilemodus som beskytter det under transport og lagring, innebygd beskyttelse mot overoppheting og overstrøm, samt en tretrinns akustisk alarm som varsler når batteriet er lavt. Batteriet er designet i Danmark av LINAK og er beregnet for innendørs bruk på tørre steder.

Tekniske data

Modell:	BA002 (varenummer BA002100)
Batteritype:	litiumion (Li-ion)
Nominell spenning:	14,4 V
Kapasitet:	2,5 Ah, 36 Wh
Utgang:	29 V DC, maks. 6 A
Ladeinngang:	18–32 V DC, maks. 1,3 A
Driftssykluser per opplading:	opptil 100
Driftstemperatur:	5–40 °C
Lagringstemperatur:	0–45 °C
Mål:	162 × 84,4 × 39 mm
Vekt:	550 g
Beskyttelse:	termisk bryterbeskyttelse, overstrømsbeskyttelse
Indikasjon på lavt batteri:	tretrinns akustisk alarm
Testet i samsvar med:	EN 62133-2 (batterisikkerhet), UL 1642 (litiumceller), UN 38.3 (transport av litiumbatterier)

Lading

Lad batteriet med strømforsyningen som fulgte med møbelet. Ikke bruk noen annen strømforsyning.

Batteriet lades via møbelets ladepunkt.

Møbelet kan brukes mens batteriet lades.

Batteriet gir ett kort summ når ladingen starter.

Ladingen starter ikke hvis batterinivået er over 80 %. Det er normalt.

Batteriet leveres i dyp hvilemodus.
Koble til laderen for å vekke det før første gangs bruk.

Hvis batteriet har vært lagret, må det lades senest etter 3 måneder.

Lad batteriet ved 5–40 °C.



Dyp hvilemodus

Dyp hvilemodus beskytter batteriet mot å bli helt utladet under lagring og transport.

Batteriet går i dyp hvilemodus hvis møbelet ikke har vært brukt på 40 dager, eller hvis batterinivået når 0 %. Hvis batteriet kobles fra møbelet, går det i dyp hvile etter ca. 1 time, med mindre en lader er tilkoblet.

Koble til laderen for å vekke batteriet.

Hvis møbelet ikke reagerer, koble til laderen. Batteriet kan være i dyp hvilemodus.

Paring av håndkontrollen

Før du kan betjene møbelet, må håndkontrollen pares med systemet.

Når systemet kobles til strøm, går det automatisk i paringsmodus i tre minutter.

Trykk samtidig på de to øverste knappene på håndkontrollen. På håndkontroll BP11 trykker du på knappen «opp» og knappen «ned».

Batteriet gir ett kort summ når håndkontrollen er paret.

Paringsmodusen avsluttes når den parede håndkontrollen sender sin første kommando.

Hvis du må pare på nytt, koble fra strømkabelen, vent 10 sekunder og koble den til igjen. Systemet går da i paringsmodus i ytterligere tre minutter.

Du trenger ikke å initialisere systemet når du setter det opp første gang. Du trenger bare å koble det til og pare håndkontrollen.

Håndkontrollen sitter i en magnetholder på møbelet. Du kan løfte den ut og bruke den som fjernkontroll.

Lydsignaler

Signal	Betydning
Ett langt summ	Batterinivå under 5 %. Lad batteriet før bruk.
Tre korte summ	Lavt batteri. Ca. 5 driftssykluser gjenstår.
Ett kort summ	Ladingen har startet, eller håndkontrollen eller appen er paret.

Batteriet summer bare når møbelet er i bruk. Ved et batterinivå under 5 % lyder alarmen hver gang møbelet betjenes. 1 % av batterikapasiteten tilsvarer omtrent én driftssyklus for møbler med to aktuatorer.

Bruk og vedlikehold

Bruk batteriet kun innendørs på tørre steder, ved 5–40 °C.

Ikke dekk til batteriet og ikke pakk det inn i varmeisolerende materiale. La det være minst 20 mm fri plass rundt det, slik at det kan avgi varme.

Rengjør støv og smuss på utsiden med en tørr eller lett fuktig klut. Ikke bruk sterkt alkaliske eller sure rengjøringsmidler (pH må være 6–8).

Kontroller av og til tilkoblinger, kabler og støpsler for skader.

Koble strømforsyningen fra strømnettet før du rengjør, vedlikeholder eller flytter møbelet.

Sikkerhet

Les alle instruksjoner før bruk, og ta vare på dem til senere.

Ikke bruk batteriet, strømforsyningen eller kablene hvis de er synlig skadet.

Ikke åpne batteriet. Reparasjoner må kun utføres av et autorisert LINAK-servicesenter.

Ikke overbelast møbelet, og ikke stå på det mens det beveger seg.

Pass på at ingenting og ingen er i veien for møbelets bevegelige deler, slik at fingre eller armer ikke blir klemt. Pass på at kabler ikke blir klemt.

Strømforsyningen må ikke pakkes inn i varmeisolerende materiale. Hvis strømforsyningen lager uvanlig lyd eller lukter, må den umiddelbart kobles fra strømnettet.

Møbelet kan brukes av barn fra 8 år og av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental evne eller manglende erfaring, hvis de er under tilsyn eller har fått instruksjon i sikker bruk og forstår risikoen. Barn må ikke leke med møbelet. Barn må ikke rengjøre eller vedlikeholde det uten tilsyn.

Litiumion-batterier innebærer en svært liten risiko for at en celle overopphetes, noe som kan føre til en liten brann og røykutvikling.

Hvis møbelet ditt har en BP10-håndkontroll eller et CP003-ladepunkt, inneholder disse en magnet som kan påvirke medisinsk utstyr som pacemakere. Hold sikker avstand hvis instruksjonene for ditt medisinske utstyr krever det.

Hvis batteriet skal sendes, må det pakkes og transporteres i henhold til gjeldende regler. Spør transportøren din. Batterier som er ladet til mer enn 30 %, må ikke sendes med fly.

Hvis batteriet lekker

Fjern et lekkende batteri fra møbelet umiddelbart. Bruk plasthansker når du håndterer det. Innholdet kan gi kjemiske brannskader og irritasjon i luftveiene. Hvis du har vært utsatt for innholdet, vask deg med såpe og vann og kontakt lege hvis irritasjonen vedvarer. Ved øyekontakt skal øynene skylles med vann i 15 minutter, og du må kontakte lege.



Avhending

Batteriet må ikke kastes sammen med husholdningsavfall eller i naturen.
Lever brukte eller lekkende batterier på en gjenvinningsstasjon
eller i en butikk som tar imot batterier.

Merking:

CE, FCC, IC

Produsent:

LINAK A/S, Smedevænget 8, DK-6430 Nordborg, Danmark. Produsert av Greenway for LINAK. Produsert i Kina.