FI

Akkupaketti BS-24 (tuotenro: 16-000699)

Tuotekuvaus

BS-24 on ladattava litiumrautafosfaattiakkupaketti ($LiFePO_4$) sähkökäyttöisille tuoleille ja sohville. Sen avulla voit sijoittaa kalusteen vapaasti huoneeseen ilman johtoa seinäpistorasiaan, mikä antaa siistin ilmeen ja poistaa johtoon kompastumisen riskin. Akkupakettia voidaan käyttää myös kalusteen virtalähteen kanssa: jos virtalähde lakkaa toimimasta, virransyöttö siirtyy akulle katkeamatta. LED-merkkivalo osoittaa latauksen tilan.

Tekniset tiedot

Malli:	BS-24
Akun tyyppi:	litiumrautafosfaatti ($LiFePO_4$), 18650-kennot
Nimellisjännite:	25,6 V
Kapasiteetti:	2000 mAh (51,2 Wh)
Latauksen tulo:	24–35 V
Latausaika:	n. 6 tuntia
Nimellispurkausvirta:	3 A
Suurin hetkellinen purkausvirta:	5 A
Käyttösuhde:	enintään 10 %, enintään 2 minuutin jatkuva käyttö
Käyttökertoja yhtä latausta kohti:	n. 400 kuormalla 80 kg, n. 200 kuormalla 120 kg
Lataus-/purkausjaksoja:	300
Käyttölämpötila:	0–40 °C latauksen ja purkauksen aikana
Ilmankosteus:	65 % ±20 % RH
Varastointilämpötila:	lyhytaikaisesti (alle 1 kk): –10…45 °C. Pitkäaikaisesti (alle 6 kk): 23 ±10 °C
Latausmerkkivalo:	LED: punainen latauksen aikana, vihreä kun akku on täynnä

Käyttö ja huolto

Lataa akku täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa.

Käytä akkua vain sisätiloissa, lämpötilassa 0–40 °C.

Tarkista ennen käyttöä, että liitin sopii kalusteen ohjausyksikköön ja on kytketty oikein.

Käytä kalustetta enintään 2 minuuttia kerrallaan ja anna sen levätä käyttökertojen välillä.

Jos akku hurisee, lataa se heti.

Lataa akku täyteen 3 kuukauden varastoinnin jälkeen, vaikka sitä ei käytettäisi.

Älä ylitä akun nimellisjännitettä tai -virtaa.

Sijoita akku niin, että sen ympärillä on ilmaa.
Älä työnnä sitä tyynyjen tai peittojen väliin.

Säilytä kuivassa, hyvin tuuletetussa paikassa.



Turvallisuus

Käsittele akkua erittäin varovasti.

Älä heitä tai pudota sitä äläkä altista sitä voimakkaalle tärinälle.

Älä ota vaurioitunutta akkua käyttöön.

Älä pura akkua äläkä altista sitä tulelle.

Älä upota sitä veteen.

Älä peitä akkua latauksen tai käytön aikana.

Pidä poissa lasten ulottuvilta.

Lue kaikki akun mukana toimitetut ohjeet ennen käyttöä.



Hävittäminen

Älä hävitä akkua kotitalousjätteen mukana.
Vie se kierrätyspisteeseen tai liikkeeseen,
joka ottaa vastaan akkuja.

Merkinnät:

CE, UKCA

Valmistaja:

Huizhou Zhongbang Electronics Co., Ltd., Floor 1-4, No. 90 Songbai Ling Road, Sanhe Village, Tonghu Town, Zhongkai High-Tech Zone, Huizhou City, Guangdong Province, 516121, Kina. Valmistettu Kiinassa.