Fi

# Akkupaketti BS-4 (tuotenro: 16-000730)

## Tuotekuvaus

BS-4 on ladattava litiumrautafosfaattiakkupaketti (LiFePO4) sähkökäyttöisille tuoleille ja sohville. Sen avulla voit sijoittaa kalusteen vapaasti huoneeseen ilman johtoa seinäpistorasiaan, mikä antaa siistin ilmeen ja poistaa johtoon kompastumisen riskin. Akkupakettia voidaan käyttää myös kalusteen virtalähteen kanssa: jos virtalähde lakkaa toimimasta, virransyöttö siirtyy akulle katkeamatta. LED-merkkivalo osoittaa latauksen tilan. Akku on tarkoitettu kuiviin sisätiloihin.

## Tekniset tiedot

| | |
|---|---|
| Malli: | BS-4 |
| Akun tyyppi: | litiumrautafosfaatti (LiFePO4), 18650-kennot |
| Sisäinen akku: | 12,8 V, 2000 mAh (25,6 Wh) |
| Lähtö: | 25 V, 800 mAh (20 Wh) |
| Latauksen tulo: | 24–30 V |
| Latausaika: | n. 10 tuntia |
| Nimellispurkausvirta: | 1 A |
| Käyttösuhde: | enintään 10 %, enintään 2 minuutin jatkuva käyttö |
| Käyttökertoja yhtä latausta kohti: | n. 120 kuormalla 20 kg, n. 80 kuormalla 40 kg |
| Lataus-/purkausjaksoja: | 300 |
| Käyttölämpötila: | 0–40 °C latauksen ja purkauksen aikana |
| Ilmankosteus: | 65 % ±20 % RH |
| Varastointilämpötila: | lyhytaikaisesti (alle 1 kk): –10…45 °C. Pitkäaikaisesti (alle 6 kk): 23 ±10 °C |
| Latausmerkkivalo: LED: | punainen latauksen aikana, vihreä kun akku on täynnä |

## Käyttö ja huolto

Lataa akku täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa. Siihen kuluu noin 10 tuntia.

Käytä akkua vain sisätiloissa kuivissa paikoissa, lämpötilassa 0–40 °C.

Tarkista ennen käyttöä, että liitin sopii kalusteen ohjausyksikköön ja on kytketty oikein.

Käytä kalustetta enintään 2 minuuttia kerrallaan ja anna sen levätä käyttökertojen välillä.

Jos akku hurisee, lataa se heti.

Lataa akku täyteen 50–60 päivän varastoinnin jälkeen, vaikka sitä ei käytettäisi.

Käytä akkua vain mukana toimitetun virtalähteen kanssa.
Älä ylitä akun nimellisjännitettä tai -virtaa.

Älä käytä akkua yli 5 vuotta.

Sijoita akku niin, että sen ympärillä on ilmaa.
Älä työnnä sitä tyynyjen tai peittojen väliin.

Säilytä kuivassa, hyvin tuuletetussa paikassa.



## Turvallisuus

Käsittele akkua erittäin varovasti.
Älä heitä tai pudota sitä äläkä altista sitä voimakkaalle tärinälle.

Älä ota vaurioitunutta akkua käyttöön.

Älä pura tai muuta akkua äläkä altista sitä tulelle.

Älä upota sitä veteen.

Älä peitä akkua latauksen tai käytön aikana.

Pidä poissa lasten ulottuvilta.

Lue kaikki akun mukana toimitetut ohjeet ennen käyttöä.



## Hävittäminen

Älä hävitä akkua kotitalousjätteen mukana.
Vie se kierrätyspisteeseen tai liikkeeseen,
joka ottaa vastaan akkuja.

## Merkinnät:

CE, TÜV Rheinland -sertifioitu

## Valmistaja:

Huizhou Zhongbang Electronics Co., Ltd., Floor 1-4, No. 90 Songbai Ling Road, Sanhe Village, Tonghu Town, Zhongkai High-Tech Zone, Huizhou City, Guangdong Province, 516121, Kina. Valmistettu Kiinassa.