SE

Batteripaket ZB-800-4S (artikelnr: 16-000799)

Produktbeskrivning

ZB-800-4S är ett laddningsbart batteripaket för elektriskt manövrerade fåtöljer och soffor. Det gör att du kan placera möbeln fritt i rummet utan sladd till ett vägguttag, vilket ger ett prydligt intryck och tar bort risken att snubbla på en sladd. Batteriet laddas via en Type-C-ingång och är avsett för torra inomhusmiljöer. Batteripaketet kan också användas tillsammans med möbelns nätaggregat: om nätaggregatet slutar fungera växlar strömförsörjningen över till batteriet utan avbrott. En LED visar laddningsstatus.

Tekniska data

Modell: ZB-800-4S

Batterityp:	litiumjärnfosfat (LiFePO4), 18650-celler
Internt batteri:	12,8 V, 2000 mAh (25,6 Wh)
Utgång:	25 V, 800 mAh (20 Wh)
Laddningsingång:	Type-C, 5 V / 9 V, 250 mA ±100 mA
Laddningstid:	ca 8 timmar
Nominell urladdningsström:	1 A
Driftcykel:	max 10 %, max 2 minuters kontinuerlig drift
Manövercykler per laddning:	ca 120 vid 20 kg belastning, ca 80 vid 40 kg belastning
Laddnings-/urladdningscykler:	300
Drifttemperatur:	0–40 °C under laddning och urladdning
Luftfuktighet:	65 % ±20 % RH
Förvaringstemperatur:	kort tid (under 1 månad): –10 till 45 °C. Lång tid (under 6 månader): 23 ±10 °C
Laddningsindikator:	LED: röd under laddning, grön när fulladdat

Användning och underhåll

Ladda batteriet helt före första användning. Det tar cirka 8 timmar.

Använd batteriet endast på torra platser, vid 0–40 °C.

Kontrollera före användning att kontakten passar möbelns styrenhet och är korrekt ansluten.

Använd möbeln högst 2 minuter åt gången och låt den vila mellan användningarna.

Om batteriet brummar ska det laddas omedelbart.

Efter 50–60 dagars förvaring ska batteriet laddas helt, även om det inte används.

Ladda endast via Type-C-ingången med en 5 V- eller 9 V-källa.

Använd batteriet endast med medföljande nätaggregat och överskrid inte dess nominella spänning eller ström.

Använd inte batteriet längre än 5 år.

Placera batteriet så att det finns luft runt det. Tryck inte in det mellan kuddar eller filtar.

Förvara på en torr, väl ventilerad plats.



Säkerhet

Hantera batteriet med stor försiktighet. Kasta inte och tappa inte batteriet, och utsätt det inte för kraftiga vibrationer.

Ta inte ett skadat batteri i bruk.

Ta inte isär eller ändra batteriet, och utsätt det inte för eld.

Sänk inte ned det i vatten.

Täck inte över batteriet under laddning eller användning.

Förvaras oåtkomligt för barn.

Läs alla anvisningar som följer med batteriet före användning.



Avfallshantering

Släng inte batteriet bland hushållsavfallet.
Lämna det på en återvinningscentral
eller i en butik som tar emot batterier.

Märkning:

CE, UKCA, FCC (part 15, Class B), Canadian ICES-003, TÜV Rheinland-certifierad

Tillverkare:

Huizhou Zhongbang Electronics Co., Ltd., Floor 1-4, No. 90 Songbai Ling Road, Sanhe Village, Tonghu Town, Zhongkai High-Tech Zone, Huizhou City, Guangdong Province, 516121, Kina. Tillverkat i Kina.