NO

Batteripakke BS-24 (varenr.: 16-000699)

Produktbeskrivelse

BS-24 er en oppladbar litiumjernfosfat-batteripakke ($LiFePO_4$) for elektrisk drevne lenestoler og sofaer. Den gjør at du kan plassere møbelet fritt i rommet uten ledning til en stikkontakt, noe som gir et ryddig uttrykk og fjerner risikoen for å snuble i en ledning. Pakken kan også brukes sammen med møbelets strømforsyning: Hvis strømforsyningen slutter å fungere, bytter systemet over til batteriet uten avbrudd. En LED viser ladestatus.

Tekniske data

Modell:	BS-24
Batteritype:	litiumjernfosfat ($LiFePO_4$), 18650-celler
Nominell spenning:	25,6 V
Kapasitet:	2000 mAh (51,2 Wh)
Ladeinngang:	24–35 V
Ladetid:	ca. 6 timer
Nominell utladingsstrøm:	3 A
Maks. kortvarig utladingsstrøm:	5 A
Driftssyklus:	maks. 10 %, maks. 2 minutters kontinuerlig drift
Driftssykluser per opplading:	ca. 400 ved 80 kg belastning, ca. 200 ved 120 kg belastning
Lade-/utladingssykluser:	300
Driftstemperatur:	0–40 °C under lading og utlading
Luftfuktighet:	65 % ±20 % RH
Lagringstemperatur:	kort tid (under 1 måned): –10 til 45 °C. Lang tid (under 6 måneder): 23 ±10 °C
Ladeindikator:	LED: rød under lading, grønn når fulladet

Bruk og vedlikehold

Lad batteriet helt opp før første gangs bruk.

Bruk batteriet kun innendørs, ved 0–40 °C.

Kontroller før bruk at kontakten passer til møbelets styreenhet og er riktig tilkoblet.

Betjen møbelet i høyst 2 minutter om gangen, og la det hvile mellom betjeningene.

Hvis batteriet durer, må det lades umiddelbart.

Etter 3 måneders lagring må batteriet lades helt opp, selv om det ikke brukes.

Ikke overskrid batteriets nominelle spenning eller strøm.

Plasser batteriet slik at det er luft rundt det.
Ikke skyv det inn mellom puter eller tepper.

Oppbevares tørt og godt ventilert.



Sikkerhet

Håndter batteriet med stor forsiktighet.

Ikke kast det eller mist det, og ikke utsett det for kraftige vibrasjoner.

Ikke ta et skadet batteri i bruk.


Ikke demonter batteriet og ikke utsett det for ild.

Må ikke senkes ned i vann.

Ikke dekk til batteriet under lading eller bruk.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Les alle instruksjoner som følger med batteriet før bruk.



Avhending

Batteriet må ikke kastes sammen med husholdningsavfall.
Lever det på en gjenvinningsstasjon
eller i en butikk som tar imot batterier.

Merking:

CE, UKCA

Produsent:

Huizhou Zhongbang Electronics Co., Ltd., Floor 1-4, No. 90 Songbai Ling Road, Sanhe Village, Tonghu Town, Zhongkai High-Tech Zone, Huizhou City, Guangdong Province, 516121, Kina. Produsert i Kina.